



1. Контакты клеммных колодок X1 показаны условно.
2. Кабель 1, 2 - МКШ 3x0,35 ГОСТ 10348 - 89; кабель 3, 4 - МКЭШ 5x0,35 ГОСТ 10348 - 89; кабель 5...10 - КВВ 4x1,0 ГОСТ 1508 - 78; кабель 11, 12 - МКЭШ 7x0,35 ГОСТ 1-348 - 89; кабель 13, 14 - МКЭШ 4x0,35 ГОСТ 10*48 - 78.
3. Перемычки П1...П8 выполнять проводом НВМ - 1,0 1 600 ГОСТ 15715 - 72.

* При возникновении сбоев в работе контроллера управления рекомендуется произвести изменения в подключении контроллера. В силовом шкафу произвести разделение фаз питания контроллера и питания агрегатов колонки (клапана, магнитного пускателя), согласно приведенным изменениям схемы подключения.

Схема соединения контроллера "Сапсан-2.2" с колонкой "Север - 1".

